

Datenblatt

Funk Altmikrofon Sockel

WFM 300 – XLR mit Induktionsladeschale



Hochwertige Verarbeitung mit zeitgemäßer Technik.
Unsere Systeme bieten mehr als nur den funktionellen Standard.

Features

- ✓ Formschöner Kunststoff Sockel für Altmikrofone in weiß oder weiß marmoriert
- ✓ Kabellose moderne Technik
- ✓ XLR Buchse mit Symmetrischem Eingang und
- ✓ Phantomspeisung +20Volt, für typ. Kondensatormikrofone
- ✓ LED Akku Kontrollanzeige
- ✓ Unauffälliger EIN/AUS Schalter
- ✓ Betriebsdauer ca. 15 Std Dauerlast
- ✓ Kabellose Ladeschale mit Li-Ionen Akku Technologie
- ✓ Einsetzbar für Funksender der Marken: CHIAYO, GERMAN ACOUSTICS, MIPRO, SENNHEISER

Technische Daten / Funktionsbeschreibung

823 MHz Funk Empfänger

Stromverbrauch/Mittelwert	190mA
Li-Ion Akku	3000 mAh
Betriebsdauer	ca. 15 Std Dauerbetrieb
LED Akku Anzeige	3 stufig (grün, grün-rot, rot)
Stromversorgung	Kabellos
Abschaltautomatik	nach 2 Std.
Ladeschale	Qi Ladegerät mit USB A Stecker
Ladedauer	ca. 8h (350mA)
Gewicht	Ca. 0,25 kg
Abmessungen:	
Durchmesser Standsockel	15 cm
Höhe Standsockel	2,4 cm
Mikrofonbuchse	XLR mit Verriegelung
Funksender	im Sockel eingebaut
lieferbare Funkvarianten	Chiayo / Mipro / German Acoustics / Sennheiser

Lieferumfang:

- WFM 300w
- Induktionsladeschale
- Tischempfänger mit Antennen und Netzadapter
- Montageanleitung



Greifen Sie auf über 30 Jahre Erfahrung in Beschallungstechnik und Entwicklung individueller Lösungen zurück.

Sie haben Fragen?
Wir helfen gerne weiter:

Deutschland: +49 (0)174 4630930
Österreich: +43 (0) 664 1354197
Technik: liedanzeige.technik@gmail.com
Büro: liedanzeige.jsc@gmail.com

Weitere Produktlinien aus unserem Sortiment und ausführlichere Informationen dazu finden Sie auf unserer Webseite:
www.walknerinnovations.com