

# Datenblatt Stage Pro

Mobile Beschallungs-  
anlage mit Multimediaplayer  
(CD/DVD/MP3) in digitaler  
Klangperfektion



**Stage Pro, das mobile Beschallungssystem für höchste Ansprüche.**

Moderne, zuverlässige Digitaltechnik in formschönem Design, umfassendes Zubehör und einfache Handhabung machen dieses SET zu einem PA System, das auch den hohen Anforderungen professioneller Einsatzbereiche gerecht wird.

## Features

- ✓ Digitalverstärker – 200W
- ✓ Multimediaplayer CD/DVD/MP3
- ✓ Digitaler Funkempfänger 2,4GHz
- ✓ Funk-Handmikrofon
- ✓ Ladegerät und Liion Akku
- ✓ Stativ mit Stativtasche
- ✓ Fernbedienung
- ✓ Bedienungsanleitung
- ✓ Zubehörkoffer
- ✓ Wetterschutztasche (optional)

## Funktionen und Technische Daten:

- Robust gebautes kompaktes ABS-Lautsprechergehäuse
- 200W Class-D Verstärker
- 8" Tieftöner und 1" Hochtöner mit aktiver Weiche
- Erweiterung auf 2. Funkstrecke möglich (optional)
- Scan- und Sync-Taste für schnelle und einfache Mikrofonkanal-Einrichtung
- MIC IN 1 und 2 sind XLR/ 6,3 mm Combo-Klinkenbuchsen für Mikrofoneingang mit individueller Lautstärkeregelung
- INSTRUMENT IN bietet zwei 6,3 mm Klinkenbuchsen für zwei Instrumenteneingänge
- LINE IN (RCA L/R Cinch & 3,5 mm Stereoklinke ) mit Lautstärkeregelung
- DIGITAL IN (USB 2.0) ermöglicht die Wiedergabe von Audio-dateien direkt vom Computer über ein USB-Kabel
- ACTIVE IN/OUT (XLR-Buchsen) für die Master-Slave Erweiterung (bis zu 20 Geräte!!)
- LINE OUT (RCA L/R-Buchse) für externe Audioaufnahmen
- 2-Band Equalizer (BASS / TREBLE) für kabelgebundene Mikrofone
- 3-Band Equalizer (BASS / MIDDLE / TREBLE) für Musik
- VOICE PRIORITY unterdrückt Musik automatisch, sobald das Mikrofon verwendet wird (schaltbar)
- REVERB mit Bypass für kabelgebundene und drahtlose Mikrofone (schaltbar)
- LOUDNESS-Funktion steigert Bass/Treble-Performance (schaltbar)
- Digitaler Limiter verhindert Wiedergabeverzerrungen, mit 6-stufiger LED-Audio-Meter-Anzeige
- Intelligente Ladeschaltung mit 4-stufigen LED-Batterieanzeigen und Lade-LED
- Benutzerfreundliches Batteriefach-Design für einfachen Batteriewechsel
- Mehr als 10 Stunden Betriebszeit
- Stromversorgung über Li Ion-Akku oder/und Netzanschluss

Max Ausgangsleistung	200W an 4Ω (class-D)
Lautsprecher	8" Basslautsprecher + 1" Hochtöner & aktiver Weiche (aktiver Zweiwegbetrieb)
Audio Eingänge	Mic in x 2 (COMBO XLR), Line in x 2 (RCA-Cinch und 3,5mm Stereoklinke), Instrument in x 2 (Klinke 6,35 mm), Active in (XLR), Digital in (USB)
Audio Ausgänge	Line out (R/L; Cinch), Active out (XLR)
T.H.D.	< 0.5%
Freq. response	50Hz-20KHz±3dB
Antenne	Verschraubt, zum Transport abnehmbar
Stromversorgung	100-240V AC, 30-32V DC/4A
Batterie Type	Lithium
Batteriedaten	29.4V/7.8A
Batterie (Anzahl)	1
Betriebsleistung	8-10 Stunden Musik, >12 Stunden Sprache
Ladedauer	Ca. 8 Stunden
Abmessungen in cm	42,4(H) x 29(W) x 25(D)
Gewicht (kg)	9.5



### Zubehör - optionale Erweiterungsmöglichkeiten:

- 2. Digital Funkstrecke 2,4 GHz
- Taschensender mit Headset oder Lavaliermikrofon
- Wetterschutztasche
- Stage Pro – SLAVE – aktiver Zusatzlautsprecher

Weitere Produktlinien aus unserem Sortiment und ausführlichere Informationen dazu finden Sie auf unserer Webseite: [www.walknerinnovations.com](http://www.walknerinnovations.com)

### 5 JAHRE GARANTIE

Falls keine baulichen Veränderungen vorgenommen werden müssen (Stromverlegung etc.), können Sie die Montage und Inbetriebnahme auch problemlos selbst vornehmen. Neben ausführlichen Anleitungen, steht Ihnen auch unsere Hotline telefonisch als Hilfestellung zur Verfügung. Alle Anzeigen werden in eigener Herstellung gefertigt, so können wir Ihnen auch einen langjährigen, kompetenten After-Sales support garantieren. Wir bieten Ihnen 5 Jahre Garantie auf alle von uns hergestellten Produkte. Für alle Komponenten, die wir zur Ergänzung Ihrer Montage/Installation zukaufen, gilt die Garantie/Gewährleistung entsprechend der jeweils gültigen gesetzlichen Vorgaben (aktuell 24 Monate).

---

### PRAKTISCHE ERWEITERUNGSMODULE

Es können ohne Probleme beliebig viele Erweiterungen hinzugefügt werden. Erweitern Sie Ihr Basis-Set zum Beispiel mit einer weiteren Choranzeige oder einer weiteren 2-zeiligen Liedanzeige.

---

Sie haben Fragen?

Wir helfen gerne weiter:

Deutschland: +49 (0)174 4630930  
 Österreich: +43 (0) 664 1354197  
 Technik: [liedanzeige.technik@gmail.com](mailto:liedanzeige.technik@gmail.com)  
 Büro: [liedanzeige.jsc@gmail.com](mailto:liedanzeige.jsc@gmail.com)